



**Mondialpol** ServiceGroup

# Fumogeno via radio



[mondialpol.com](http://mondialpol.com)

# Fumogeno via radio

Fumogeno via radio - alimentazione con batteria incorporata

Fumogeno ia radio con infrarosso passivo - alimentazione con batteria incorporata

- Nuovissimi fumogeni
- Versioni via radio
- Disponibili con o senza Infrarosso passivo incorporato per conferma allarme e rilascio fumo.
- Funzionamento con cariche a bomboletta monouso.
- Riempimento fino a 100 m<sup>3</sup>.
- Ogni carica ha una durata di emissione di circa 25 secondi.
- Alimentazione a batteria
- NON NECESSITA DI ALCUN CABLAGGIO



## Caratteristiche

- Ingresso N.A. Rapina di attivazione istantanea o ritardata di alcuni secondi.
- Ingresso N.C. di Impianto Inserito.
- Ingresso N.C. di Allarme con abilitazione istantanea o ritardata di alcuni secondi.
- Sensore PIR inglobato nel fondo/staffa del prodotto (opzionale).
- PIR a 90° rilevazione circa 5 metri (per i modelli che lo prevedono)
- Autodiagnostica interna per simulazione completa del funzionamento elettronico della scheda, incluso sensore piroelettrico nelle versioni che lo prevedono.
- Innesco della bombola tramite contatto aperto. Non induce correnti parassite che potrebbero causare attivazioni occasionali e indesiderate
- La bombola contenente il fumo, può essere facilmente sostituita nel caso di un'avvenuta attivazione.
- Consente di riempire un volume di 100 m<sup>3</sup> in circa 40 secondi.
- L'attivazione della bombola generante il fumo può avvenire con le seguenti modalità a scelta dell'installatore:
  - a) Tramite pulsante Rapina con attivazione diretta, con selezione istantanea o ritardata di alcuni secondi.
  - b) Tramite Allarme da contatto centrale di allarme (istantaneo o ritardato) + attivazione del sensore PIR.
  - c) Tramite Allarme da contatto di centrale di allarme (istantaneo o ritardato) + stato di impianto inserito + attivazione PIR (per i modelli che lo prevedono).
  - d) Tramite comando remoto dalla centrale di vigilanza.
- Staffa a muro con snodo inclusa.
- Bombeole di ricarica a norma EN50131-13 contenente sostanze conformi al REACH n. 1907/2006
- Dimensioni: 87 x 228 mm (d x p)
- Peso: circa 1Kg.



**Mondialpol**ServiceGroup

Via G. Scalabrini, 76 - Como  
Tel. 031 338 9311  
[mondialpol.com](http://mondialpol.com)

